



1. COMANDI DI CONFIGURAZIONE SOFTWARE

Pacchetti supportati: BASIC STD PRO FULL

DETTAGLIO COMANDI SMS		Risposte via SMS	
		Conferma	Errore
#pwd#<sms>New PDN	Modifica numero PDN	Command Received: New PDN= New PDN	(Nessuna risposta)
#pwd#<plen>Integer	Cambia lunghezza filtro SMS (in cifre)	Command Received: Sms Filter=	Wrong Phone Length. Try again.....
#pwd#<url>New URL	Cambia indirizzo web nel file di configurazione	(Nessuna risposta)	(Nessuna risposta)
#pwd#<email>New Email Id	Cambia indirizzo email nel file di configurazione	Command Received: New Email=	(Nessuna risposta)
#pwd#<bluetooth>new BT add	Cambia indirizzo Bluetooth nel file di configurazione	Command Received: New BT=	Wrong BT Address. Try again.....
#pwd#000/New Activation Code	Aggiorna la licenza	Software license is updated. Your software is valid until "Date and Time".Pls. reboot target phone to activate the new licences!	Your attempt to update Software validity failed!
#pwd#003/New Socket Pattern	Cambio password controllo (di default è impostato #123#)	Parental Password Updated. Your new password is "New Pattern"	Parental Password update failed! Verify your command and try again (Password should Start and End with '#')
#pwd#456/New Imsi Number	Aggiungi IMSI alla lista sim autorizzate	COMMAND RECEIVED: NEW ADDED IMSI= "New IMSI Number"	(Nessuna risposta)
#pwd#604	Riavvia il telefono target o il software Youspy	(Nessuna risposta)	(Nessuna risposta)
#pwd#603	RRichiesta file di configurazione e impostazioni di Youspy	Received confeguration setting message of Youspy	(Nessuna risposta)
#pwd#602	Disattiva TUTTE le funzioni Youspy attive	Command recdeived. Disable Neo-Call all features.	(Nessuna risposta)



2. GESTIONE SMS (SMS E SMS A CARICO DEL DESTINATARIO)

Pacchetti supportati: BASIC STD PRO FULL

DETTAGLIO COMANDI SMS		Risposte via SMS	
		Conferma	Errore
#pwd#100 / 101	Notifica SMS attivazione / disattivazione.	Command Received: Sms = ON / Command Received: Sms = OFF	(Nessuna risposta)
#pwd#666/Another Pattern	Attiva blocco notifiche da un numero specifico	Command received: NOTIFY BLOCK = ON	Please Activate your feature or purchase this feature
#pwd#667	Disattiva blocco notifiche	Command Received: NOTIFY BLOCK= OFF	Command Received: NOTIFY BLOCK is not Running
#pwd#665/Number with prefix	Attiva Neo Tim e imposta il numero a cui addebitare l'sms.	Command Received: Neo Tim= ON, New Tim Number= number with prefix	Please Activate your feature or purchase this feature
#pwd#664	Disattiva Neo Tim e ripristina il vecchio PDN	Command Received: Neo Tim= OFF, Reset Tim Number= old master number	Please Activate your feature or purchase this feature

3. LISTA CHIAMATE

Pacchetti supportati: BASIC STD PRO FULL

		Conferma	Errore
#pwd#400 / 401	Lista chiamate Attivazione / Disattivazione.	Command Received: List = ON / Command Received: List = OFF	(Nessuna risposta)
#pwd#402	Richiedi elenco chiamate perse	Reply Missed call details.	(Nessuna risposta)
#pwd#403	Richiedi elenco chiamate ricevute	Reply received call details.	(Nessuna risposta)
#pwd#404	Richiedi elenco chiamate effettuate	Reply dialed call details.	(Nessuna risposta)
#pwd#405	Attiva localizzazione chiamante in tempo reale	Command received. CallLocalization at real time = ON.	(Nessuna risposta)
#pwd#406	Disattiva localizzazione chiamante in tempo reale	Command received. CallLocalization at real time = OFF.	Command Received: CallLocalization at real is not activated.



4. ASCOLTO AMBIENTALE

Pacchetti supportati: PRO FULL

		Conferma	Errore
#pwd#210	Attivazione Neo-Phone.	Command Received: Neo-Phone = ON	(Nessuna risposta)
#pwd#211	Disattivazione Neo-Phone	Command Received: Neo-Phone = OFF	(Nessuna risposta)
#pwd#204	Call Back al numero PDN	Command Received: Wait Dial Back	(Nessuna risposta)
#pwd#204/Time	Call back al numero PDN dopo un tot di secondi	Command Received: Wait Dial Back	(Nessuna risposta)
#pwd#205	Attiva ascolto ambientale (da PDN)	I have received your request for spy mode.now it is active	(Nessuna risposta)
#pwd#205/Number	Attiva ascolto ambientale da un numero diverso dal PDN (specificare)	I have received your request for spy mode.now it is active	(Nessuna risposta)
#pwd#203/Alternate PDN	Call back ad un numero diverso dal PDN (specificare)	Command Received: Wait Dial Back. Alternate Number =	(Nessuna risposta)

5. REGISTRAZIONE CHIAMATE

Pacchetti supportati: STD PRO FULL

		Conferma	Errore
#pwd#202	Attivazione Neo-Record	Command Received: Neo-Record = ON	(Nessuna risposta)
#pwd#209	Disattivazione Neo-Record	Command Received: Neo-Record = OFF	(Nessuna risposta)
#pwd#206	Registrazione della prima chiamata effettuata/ricevuta.	Command Received: Record= On	(Nessuna risposta)
#pwd#206/number	Registrazione chiamata effettuata/ricevuta da/verso un numero specificato	Command Received: Record= On, Phone=	(Nessuna risposta)

6. INTERCETTAZIONE TELEFONICA

Pacchetti supportati: PRO FULL

	Conferma	Errore
--	----------	--------



Lista comandi Youspy – ver. 2.1

#pwd#200	Attivazione Neo-Interceptor	Command Received: Neo-Interceptor = ON	(Nessuna risposta)
#pwd#201	Disattivazione Neo-Interceptor	Command Received: Neo-Interceptor = OFF	(Nessuna risposta)
#pwd#207	Richiesta Neo Interceptor.	I have received your request for intercept mode.now it is active	(Nessuna risposta)
#pwd#208	Disattivazione Neo-interceptor (solo se attiva)	Command Received: Neo Interceptor= OFF	Command Received: Neo Interceptor is not Running

7. SERVIZI SIM

Pacchetti supportati: BASIC STD PRO FULL

		conferma	Errore
#pwd#<sim>777	Attiva NeoSim ad ogni cambio sim (attivo di default)	Command Received: Sim on Change= On	(Nessuna risposta)
#pwd#<sim>888	Attiva NeoSim ad ogni avvio del telefono target	Command Received: Sim on Boot= On	(Nessuna risposta)
#pwd#<sim>999	Disattiva NeoSim	(Nessuna risposta)	(Nessuna risposta)

8. REGISTRO ATTIVITA' TRAMITE GPRS

Pacchetti supportati: STD PRO FULL

		conferma	errore
#pwd#500/501	Attivazione / Disattivazione NeoLog	Command Received: Log = ON / Command Received: Log = OFF	(Nessuna risposta)
#pwd#502	Invio file log tramite Bluetooth	Log file	
#pwd#503	Invio registrazione chiamata tramite Bluetooth	Record files	
#pwd#702	Richiedi codice IMSI della sim presente nel target	reply sim information	
#pwd#987/Time in Minute	Invio files tramite GPRS ogni tot secondi (da specificare)	I have received your request for GPRS mode,now it is active	Neo GPRS feature is already activated, so unable to activate



Lista comandi Youspy – ver. 2.1

#pwd#987	Attiva NeoGprs (in loop ogni 35 minuti).	I have received your request for GPRS mode,now it is active	Neo GPRS feature is already activated, so unable to activate
#pwd#789	Spegni NeoGprs.	I have received your request for stop the GPRS mode.	

9. POSIZIONAMENTO (TRAMITE CELLA)

Pacchetti supportati: ✓ STD ✓ PRO ✓ FULL

		conferma	errore
#pwd#300 / 301	Location Feature (Neo Trax) Activation / Deactivation.	Command Received: TRAX = ON / Command Received: TRAX = OFF	
#pwd#302	Get Geographical Location of Target (With WAP SMS).	Reply cell id, location area netowrk etc.	
#pwd#303	Get Geographical Location (String) of Target.	Reply cell info display string.	

10. GEOLOCALIZZAZIONE (GPS)

Pacchetti supportati: ✓ PRO ✓ FULL

		conferma	errore
#pwd#243	Activate Neo-GPS	Command Received: Neo GPS= ON	
#pwd#244	De-Activate Neo-GPS	Command Received: Neo GPS= OFF	
#pwd#245	Invoke NEOGPS Feature (Accepts Separate Command Specified In attached NEW GPS Documentation).	Command Received: Neo-GPS = ON	Command Received: Neo GPS is not Running
#pwd#246	DeActivate NeoGps Featutre.	Command Received: Neo-GPS = OFF	Command Received: Neo GPS is not Running
Configurazione Geolocalizzazione			



Lista comandi Youspy – ver. 2.1

0000#0000#800<email>user@host<password>newpassword	Attiva Neo-GPS e imposta la password di comando (solitamente 0000) per le richieste di posizionamento.	NeoGPS(1): Activation has been completed successfully.
0000#newpassword#810	Richiede la localizzazione via sms	Send location information in google map link if GPS available else send the cell id, location id information
0000#newpassword#820<period>time in seconds	Registra la posizione ad intervallic preimpostati (di default ogni 5 sec) e invia le informazioni tramite GPRS quando il file raggiunge 100 kb di dimensione	NeoGPS(27): Location logging started"
0000#newpassword#821	Richiesta invio tramite email del file con i dati della localizzazione.	Email sending in progress.
0000#newpassowrd#831	Verifica impostazioni internet del telefono target	NeoGPS(19): GPRS/3G configuration is correct.
0000#newpassowrd#832	Verifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica su cui inviare il file	NeoGPS(15): Email account configuration is correct.
#0000#newpassword#840	Registra localizzazione ogni minute	Reply location at every minute.
#0000#newpassword#801	Disattiva Neo-GPS	Deactivation has been completed succesfully.

11. GESTIONE RUBRICA E CONTATTI

Pacchetti supportati:  FULL

		conferma	errore
#pwd#900	Attivazione Neo-Contact	Command Received: Neo-Contact = ON	
#pwd#904	Disattivazione Neo-Contact	Command Received: Neo-Contact = OFF	



Lista comandi Youspy – ver. 2.1

#pwd#901/Number	Cerca un contatto nella rubrica del telefono target e lo invia tramite sms	Reply search number information if found else reply Number not found.	if you don't put number in secret sms after back clash reply: Wrong Secret SMS: Phone number not Specified
#pwd#902/Number	Cancella un contatto nella rubric e lo invia tramite sms	Reply Entry deleted: "Number" if found else reply Number not found.	if you don't put number in secret sms after back clash reply: Wrong Secret SMS: Phone number not Specified
#pwd#903/Number	Crea / modifica un contatto nel telefono target e lo invia tramite sms	Reply Entry Edited "Number" if found else New Entry Created: "Number".	if you don't put number in secret sms after back clash reply: Wrong Secret SMS: Phone number not Specified
#pwd#899	Attiva la funzione di notifica per ogni modifica effettuata nella Rubrica (contact listener)	Command Received: Neo Contact= ON	Please Activate your feature or purchase this feature
#pwd#998	Disattiva funzione di notifica su modifica della rubrica	Command Received: Neo Contact= OFF	Please Activate your feature or purchase this feature
#pwd#988	Invio tutti i contatti del telefono target tramite GPRS	COMMAND RECEIVED: Neo GPRS = ON, READ ALL CONTACT= YES.	Please Activate your feature or purchase this feature

12. SMS VIRTUALI (VIRTUAL SMS)

Pacchetti supportati: FULL

		conferma	errore
#pwd#<vs>Fake Number/SmsText	Create un sms virtuale consentendo di personalizzare anche il numero del mittente	(Nessuna risposta)	Please Activate your feature or purchase this feature

13. ASCOLTO A TELEFONO SPENTO (PHONE-DEAD)

Pacchetti supportati: FULL

		conferma	errore
--	--	----------	--------



Lista comandi Youspy – ver. 2.1

#pwd#800	Inizializza Neo-Phonedead	Command Received: Neo PhoneDead = ON	
#pwd#801	Disattivazione Neo-Phonedead	Command Received: Neo PhoneDead = OFF	
#pwd#810/CallForward number	Attiva trasferimento di chiamata ad un determinato numero se il target viene spento	Command Received: Call Forwarding= ON, Number=	if you don't put number in secret sms after back slash reply: Call forwarding command is wrong, please send command with forward to number.
#pwd#811	Disattiva trasferimento di chiamata al numero precedentemente impostato	Command Received: Call Forwarding= OFF.	
#pwd#812	Attiva Neo-Phonedead	Command received: Neo PhoneDead = Activate	